





## ROG 140W USB-C GaN Charger / AC140-01

<b>ROMĂNA</b>	
<b>A Conținutul pachetului</b>	
Nr. articol	Nume
1	Încărcător

**NOTĂ:** Tipul mufei variază în funcție de regiune.

### B Specificații

<b>Denumire produs</b>	Încărcător
<b>Nume model</b>	AC140-01
<b>Intrare</b>	100-240V~50/60Hz 2.0A
<b>USB-C1/USB-C2:</b>	5.0V <span>±</span> 3.0A/ 9.0V <span>±</span> 3.0A/ 12.0V <span>±</span> 3.0A/ 15.0V <span>±</span> 3.0A/ 20.0V <span>±</span> 5.0A/ 28.0V <span>±</span> 5.0A,140.0W Max.; 5.0V-21.0V <span>±</span> 5.0A,105.0W Max.(Mod PPS)

<b>USB-C3:</b>	5.0V <span>±</span> 3.0A/ 9.0V <span>±</span> 3.0A/ 12.0V <span>±</span> 3.0A/ 15.0V <span>±</span> 3.0A/20.0V <span>±</span> 5.0A,100.0W Max.;
<b>USB-C4:</b>	5.0V-21.0V <span>±</span> 5.0A,105.0W Max.(Mod PPS)

<b>USB-A:</b>	5.0V <span>±</span> 3.0A/ 9.0V <span>±</span> 3.0A/ 12.0V <span>±</span> 2.5A, 30.0W Max.
---------------	---

<b>USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3:</b>	100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W Max.
---	--

<b>USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A:</b>	100.0W+30.0W, 130.0W Max.
-----------------------------------	---------------------------

<b>USB-C3+USB-A:</b>	15.0W+15.0W,30.0W Max.
----------------------	------------------------

<b>USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A:</b>	45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W Max.
--	--

<b>USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A:</b>	100.0W+15.0W+15.0W,130.0W Max.
---	--------------------------------

<b>USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A:</b>	45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W Max.
------------------------------------	--

<b>Dimensiuni</b>	85 x 68 x 32 mm
<b>Greutate</b>	330 ± 10g (Corpul principal)
<b>Temperatură de lucru</b>	0° C - 35° C

## C Utilizarea de încărcătorului

- Alegeți priză.
  - Mufa SUA
  - Desfaceți piniî încărcătorului.
  - Alte mufe
  - Alegeți și montați o mufă pe încărcător.

- Decădăți orice funcție a la încărcător, apăsați butonul de eliberare și glisați fișa în sus pentru a scoate din încărcător.**

- Conectați dispozitivele la încărcător.

- Conectați AC140-01 la o priză.

**NOTĂ:**

- Nunai pentru utilizare în interior.
- Pentru a obține o putere maximă de ieșire de 140 W, utilizați dispozitivul AC140-01 cu un cablu USB Type-C<sup>®</sup> de 240 W.
- Pentru a obține o putere de ieșire de 130 W, utilizați dispozitivul AC140-01 cu un cablu USB Type-C<sup>®</sup> de LRCS0 ROG 240 W.
- Ieșire nominală 20 Vdc, 5.0 A (100.0W) și 28.0 Vdc, 5.0 A (140.0W) sunt compatibile cu următoarele echipamente cu carcasa rezistentă la foc V-0:
  - Laptopuri: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / ZenBook / Vivobook / ProArt / USB-C MacBook/ MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 / TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon / Surface Pro 9
  - Tablete: iPad Pro / Pixel C / Surface Pro 9
  - Consola de jocuri: ROG Ally (2023) RC71L / ROG Ally X (2024) RC72LA / Steam Deck / Nintendo Switch Lite
  - Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
  - Smartphone-uri: ROG Phone<sup>™</sup> / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 or later / LG G7 or later / Pixel 2XL or later / Sony Xperia XZ3
- Cablul USB este achiziționat separat.

### A Obsah krabice

<b>POZNÁMKA:</b> Typ zástrčky se liší podle regionu.	
Polo-žka č.	Název
1	Napájecí adaptér

**POZNÁMKA:** Typ zástrčky se liší podle regionu.

### B Technické údaje

<b>Název produktu</b>	Napájecí adaptér
<b>Model</b>	AC140-01
<b>Vstup</b>	100-240V~50/60Hz 2.0A
<b>USB-C1/USB-C2:</b>	5.0V <span>±</span> 3.0A/ 9.0V <span>±</span> 3.0A/ 12.0V <span>±</span> 3.0A/ 15.0V <span>±</span> 3.0A/ 20.0V <span>±</span> 5.0A/ 28.0V <span>±</span> 5.0A,140.0W Max.;

<b>USB-C3:</b>	5.0V <span>±</span> 3.0A/ 9.0V <span>±</span> 3.0A/ 12.0V <span>±</span> 3.0A/ 15.0V <span>±</span> 3.0A/20.0V <span>±</span> 5.0A,100.0W Max.;
<b>USB-C4:</b>	5.0V-21.0V <span>±</span> 5.0A,105.0W Max.(Mod PPS)

<b>USB-A:</b>	5.0V <span>±</span> 3.0A/ 9.0V <span>±</span> 3.0A/ 12.0V <span>±</span> 2.5A, 30.0W Maks.
---------------	--

<b>USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3:</b>	100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W Maks.
---	---

<b>USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A:</b>	100.0W+30.0W, 130.0W Maks.
-----------------------------------	----------------------------

<b>USB-C3+USB-A:</b>	15.0W+15.0W,30.0W Maks.
----------------------	-------------------------

<b>USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A:</b>	45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W Maks.
--	---

<b>USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A:</b>	100.0W+15.0W+15.0W,130.0W Maks.
---	---------------------------------

<b>USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A:</b>	45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W Maks.
------------------------------------	---

<b>Dimensiuni</b>	85 x 68 x 32 mm
<b>Hmotnosť</b>	330 ± 10 g (Hlavné telo)
<b>Pracovná teplota</b>	0° C - 35° C

## C Používání nabíječky

- Zvolte zástrčku.
  - Zástrčka USA
  - Rozložte kolíky nabíječky.
  - Ostatní zástrčky
  - Vyberte a nainstalujte zástrčku na vaši nabíječku.
  - Podržte AC140-01 na o priză.

- Pripojte zařízení k nabíječce.

- Pripojte zařízení AC140-01 k zásuvce.

**POZNÁMKY:**

- Pouze pro používání ve vnitřních prostorech.
- Aby bylo možné dosáhnout maximálního výkonu 140 W, použijte AC140-01 s kabelem 240 W USB Type-C<sup>®</sup>.
- Aby bylo možné dosáhnout výkonu 130 W, použijte AC140-01 s kabelem LRCS0 ROG 240 W USB Type-C<sup>®</sup>.
- Výstupní hodnocení 20 Vdc, 5.0 A (100.0 W) a 28.0 Vdc, 5.0 A (140.0 W) jsou kompatibilní s následujícími vybavením s krytým s kombinacími V-0:
  - Notebooky: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / ZenBook / Vivobook / ProArt / USB-C MacBook/ MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 / TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon / Surface Pro 9
  - Tablety: iPad Pro / Pixel C / Surface Pro 9
  - Herri konzole: ROG Ally (2023) RC71L / ROG Ally X (2024) RC72LA / Steam Deck / Nintendo Switch Lite
  - Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
  - Smartphone-uri: ROG Phone<sup>™</sup> / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 or later / LG G7 or later / Pixel 2XL or later / Sony Xperia XZ3
- Kabel USB je nutné zakoupit zvlášť.

**NAPOMENA:**

- Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Ako želite postić maksimalni snagu od 140 W, koristite AC140-01 s 240 W USB Type-C<sup>®</sup> kablom.
- Ako želite postić snagu od 130 W, koristite AC140-01 s LRCS0 ROG 240 W USB Type-C<sup>®</sup> kablom.
- Izlazna snaga 20 Vdc, 5.0 A (100.0W) i 28.0Vdc, 5.0 A (140.0W) kompatibilni su sa sledećim opremama s V-0 vatrootpornim kućištima:
  - Prijenosna računala: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / ZenBook / Vivobook / ProArt / USB-C MacBook/ MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 / TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon / Surface Pro 9
  - Igraće konzole: ROG Ally (2023) RC71L / ROG Ally X (2024) RC72LA / Steam Deck / Nintendo Switch Lite / Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
  - Imena telefona: ROG Phone<sup>™</sup> / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 or later / LG G7 or later / Pixel 2XL or later / Sony Xperia XZ3
- USB kabeł se kupuje zasebno.

### A Sadržaj pakiranja

<b>Broj stavke</b>	Naziv
1	Adapter izmjeničnog napajanja

**NAPOMENA:** Vrsta utikač može se razlikovati za razne regije.

### B Specification

<b>Naziv proizvoda</b>	Adapter izmjeničnog napajanja
<b>Naziv modela</b>	AC140-01
<b>Ulazni</b>	100-240V~50/60Hz 2.0A
<b>USB-C1/USB-C2:</b>	5.0V <span>±</span> 3.0A/ 9.0V <span>±</span> 3.0A/ 12.0V <span>±</span> 3.0A/ 15.0V <span>±</span> 3.0A/ 20.0V <span>±</span> 5.0A/ 28.0V <span>±</span> 5.0A,140.0W Maks.;

<b>USB-C3:</b>	5.0V <span>±</span> 3.0A/ 9.0V <span>±</span> 3.0A/ 12.0V <span>±</span> 3.0A/ 15.0V <span>±</span> 3.0A/20.0V <span>±</span> 5.0A,100.0W Maks.;
<b>USB-C4:</b>	5.0V-21.0V <span>±</span> 5.0A,105.0W Maks.(PPS način rada)

<b>USB-A:</b>	5.0V <span>±</span> 3.0A/ 9.0V <span>±</span> 3.0A/ 12.0V <span>±</span> 2.5A, 30.0W Maks.
---------------	--

<b>USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3:</b>	100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W Maks.
---	---

<b>USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A:</b>	100.0W+30.0W, 130.0W Maks.
-----------------------------------	----------------------------

<b>USB-C3+USB-A:</b>	15.0W+15.0W,30.0W Maks.
----------------------	-------------------------

<b>USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A:</b>	45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W Maks.
--	---

<b>USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A:</b>	100.0W+15.0W+15.0W,130.0W Maks.
---	---------------------------------

<b>USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A:</b>	45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W Maks.
------------------------------------	---

<b>Dimenzije</b>	85 x 68 x 32 mm
<b>Mjere</b>	85 x 68 x 32 mm
<b>Težina</b>	330 ± 10 g (Glavno tijelo)
<b>Radna temperatura</b>	0° C - 35° C

## C Upotreba punjača

- Odaberite utikač.
  - SAD utikač
  - OTključite kontakte punjača.
  - Ostali utikači
  - Odaberite i instalirajte utikač na svoj punjač.

- Ako želite odvojiti utikač od punjača, pritisnite i otpustite gumb i izvucite utikač prema gore kako biste ga uklonili iz punjača.**

- Povežite svoj uređaj s punjačem.

- Umetnite AC140-01 u utičnicu.

**NAPOMENE:**

- Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Ako želite postić maksimalni snagu od 140 W, koristite AC140-01 s 240 W USB Type-C<sup>®</sup> kablom.
- Ako želite postić snagu od 130 W, koristite AC140-01 s LRCS0 ROG 240 W USB Type-C<sup>®</sup> kablom.
- Izlazna snaga 20 Vdc, 5.0 A (100.0W) i 28.0Vdc, 5.0 A (140.0W) kompatibilni su sa sledećim opremama s V-0 vatrootpornim kućištima:
  - Prijenosna računala: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook / ZenBook / Vivobook / ProArt / USB-C MacBook/ MacBook Air / MacBook Pro / HP Chromebook 13G1 / TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon / Surface Pro 9
  - Igraće konzole: ROG Ally (2023) RC71L / ROG Ally X (2024) RC72LA / Steam Deck / Nintendo Switch Lite / Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
  - Imena telefona: ROG Phone<sup>™</sup> / Zenfone / iPhone / Galaxy S8 or later / LG G7 or later / Pixel 2XL or later / Sony Xperia XZ3
- USB kabeł se kupuje zasebno.

### A Zawartość opakowania

<b>Nr elem entu</b>	Nazwa
1	Adapter zasilania

**UWAGA:** Typ wtyczki zależy od regionu.

### B Specyfikacje

<b>Nazwa produktu</b>	Adapter zasilania
<b>Nazwa modelu</b>	AC140-01
<b>Wejście</b>	100-240V~50/60Hz 2.0A
<b>USB-C1/USB-C2:</b>	5.0V <span>±</span> 3.0A/ 9.0V <span>±</span> 3.0A/ 12.0V <span>±</span> 3.0A/ 15.0V <span>±</span> 3.0A/ 20.0V <span>±</span> 5.0A/ 28.0V <span>±</span> 5.0A,140.0W Maks.;

<b>USB-C3:</b>	5.0V <span>±</span> 3.0A/ 9.0V <span>±</span> 3.0A/ 12.0V <span>±</span> 3.0A/ 15.0V <span>±</span> 3.0A/20.0V <span>±</span> 5.0A,100.0W Maks.;
<b>USB-C4:</b>	5.0V-21.0V <span>±</span> 5.0A,105.0W Maks.(Modo PPS)

<b>USB-A:</b>	5.0V <span>±</span> 3.0A/ 9.0V <span>±</span> 3.0A/ 12.0V <span>±</span> 2.5A, 30.0W Maks.
---------------	--

<b>USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3:</b>	100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W Maks.
---	---

<b>USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A:</b>	100.0W+30.0W, 130.0W Maks.
-----------------------------------	----------------------------

<b>USB-C3+USB-A:</b>	15.0W+15.0W,30.0W Maks.
----------------------	-------------------------

<b>USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A:</b>	45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W Maks.
--	---

<b>USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A:</b>	100.0W+15.0W+15.0W,130.0W Maks.
---	---------------------------------

<b>USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A:</b>	45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W Maks.
------------------------------------	---

<b>Wymiary</b>	85 x 68 x 32 mm
<b>Masa</b>	330 ± 10 g (Główny korpus)
<b>Temperatura robocza</b>	0° C - 35° C

## C Korzystanie z ładowarki

- Wybierz wtyczkę.
  - Wtyczka USA
  - Wysuń styki ładowarki.
  - Inne wtyczki
  - Wybierz i zainstaluj wtyczkę do ładowarki.

- Aby odłączyć wtyczkę od ładowarki, nacisnij przycisk zwalniający i przesuń wtyczkę prema góre jako kisto że uklonili iz ładowarki.**

- Podłącz urządzenia do ładowarki.

- Podłącz AC140-01 do gniazdka.

**UWAGI:**

- Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- W celu uzyskania maksymalnej mocy wyjściowej 140 W ładowarki AC140-01 należy używać z kablem USB Type-C<sup>®</sup> 240 W.
- W celu uzyskania mocy wyjściowej 130 W ładowarki AC140-01 należy używać z kablem LRCS0 ROG USB Type-C<sup>®</sup> 240 W.
- Parametry wyjściowe: 20.0 Vdc, 5.0 A (100.0W) i 28.0 Vdc, 5.0 A (140.0W) są kompatybilne z następującymi urządzeniami o wydajności odniewo V-0:
  - Computadores portátiles: ROG Flow / ROG Zephyrus / ROG Strix / ASUS ExpertBook / ASUS Chromebook/ Zenbook / Vivobook / ProArt / USB-C MacBook/ MacBook Air/ MacBook Pro/ ASUS Chromebook 13G1 / TPN-Q178 / Dell Inspiron 13 / Dell XPS 13 / Vostro 5471 ThinkPad X1 Carbon / Surface Pro 9
  - Tabletas: iPad Pro / Pixel C / Surface Pro 9
  - Consolas de juegos: ROG Ally (2023) RC71L / ROG Ally X (2024) RC72LA / Steam Deck / Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
  - Telefonos inteligentes: Telefono ROG/ Zenfone / iPhone / Galaxy S8 o posterior / LG G7 o posterior / Pixel 2XL o posterior / Sony Xperia XZ3
- Cable USB należy zakupić oddzielnie.

### A Conteúdo da embalagem

<b>Item Nº</b>	Nome
1	Transformador

**NOTA:** O tipo de plugue varia de acordo com a região.

### B Especificações

<b>Nome do produto</b>	Transformador
<b>Nome do modelo</b>	AC140-01
<b>Entrada</b>	100-240V~50/60Hz 2.0A
<b>USB-C1/USB-C2:</b>	5.0V <span>±</span> 3.0A/ 9.0V <span>±</span> 3.0A/ 12.0V <span>±</span> 3.0A/ 15.0V <span>±</span> 3.0A/ 20.0V <span>±</span> 5.0A/ 28.0V <span>±</span> 5.0A,140.0W Maks.;

<b>USB-C3:</b>	5.0V <span>±</span> 3.0A/ 9.0V <span>±</span> 3.0A/ 12.0V <span>±</span> 3.0A/ 15.0V <span>±</span> 3.0A/20.0V <span>±</span> 5.0A,100.0W Maks.;
<b>USB-C4:</b>	5.0V-21.0V <span>±</span> 5.0A,105.0W Maks.(Modo PPS)

<b>USB-A:</b>	5.0V <span>±</span> 3.0A/ 9.0V <span>±</span> 3.0A/ 12.0V <span>±</span> 2.5A, 30.0W Máx.
---------------	---

<b>USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-C3/USB-C2+USB-C3:</b>	100.0W+30.0W/ 30.0W+100.0W, 130.0W Máx.
---	--

<b>USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A:</b>	100.0W+30.0W, 130.0W Máx.
-----------------------------------	---------------------------

<b>USB-C3+USB-A:</b>	15.0W+15.0W,30.0W Máx.
----------------------	------------------------

<b>USB-C1+USB-C2+USB-C3/USB-C1+USB-C2+USB-A:</b>	45.0W+45.0W+30.0W/ 65.0W+30.0W+30.0W/ 30.0W+65.0W+30.0W, 125.0W Máx.
--	--

<b>USB-C1+USB-C3+USB-A/USB-C2+USB-C3+USB-A:</b>	100.0W+15.0W+15.0W,130.0W Máx.
---	--------------------------------

<b>USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A:</b>	45.0W+45.0W+15.0W+15.0W/ 65.0W+30.0W+15.0W+15.0W/ 30.0W+65.0W+15.0W+15.0W, 125.0W Máx.
------------------------------------	--

<b>Dimensões</b>	85 x 68 x 32 mm
<b>Peso</b>	330 ± 10 g (Corpo principal